

SCHEMĂ MONOFILARĂ TABLOU ELECTRIC GENERAL DE DISTRIBUȚIE
MONOFILAR ELECTRICAL SCHEME FOR ELECTRIC PANEL

Circ.	Nr. rec. LL/LP	Pi [kW]	L1	L2	L3	Ic	Observații/ Observations
C1	10LL+ 2EXIT	0.9	0.9	-	-	4.1	Iluminat birou șef stație Head office station lighting
C2	10LL+ 2EXIT	1.0	-	1.0	-	4.6	Iluminat grupuri sanitare mixte Mixed rest rooms lighting
C3	6LL+ 3EXIT	0.6	-	0.6	-	2.7	Iluminat spațiu tehnic, grup sanitar, vestiar Lights technical space, rest room, locker room
C4	3LP	2.0	2.0	-	-	10.9	Prize birou șef stație Head office station sockets
C5	3LP	2.0	-	2.0	-	10.9	Prize birou șef stație Head office station sockets
C6	R	1.0	-	1.0	-	5.1	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C7	R	1.0	-	1.0	-	5.1	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C8	1LP	2.5	-	-	2.5	13.6	Alimentare uscător de mâini Hand dryer supply
C9	R	0.5	0.5	-	-	2.6	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C10	1LP	2.5	2.5	-	-	13.6	Alimentare uscător de mâini Hand dryer supply
C11	R	1.0	1.0	-	-	5.1	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C12	1LP	2.5	-	2.5	-	13.6	Alimentare uscător de mâini Hand dryer supply
C13	R	1.0	1.0	-	-	5.1	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C14	2LP	2.0	-	-	2.0	10.9	Prize vestiar și casă bilete Locker room and tickets stand sockets
C15	R	1.0	1.0	-	-	5.1	Alimentare radiator electric Electric radiator supply
C16	1LP	2.5	2.5	-	-	13.6	Alimentare uscător de mâini Hand dryer supply

